

Brio Team+ - Guide de démarrage rapide

<h2>1 Raccordez les écrans</h2> <p>En gardant le Brio éteint, raccordez un écran tactile à Output A (sortie A) - connecteur du port d'affichage- et raccordez le câble USB de l'écran à un port USB bleu. Eventuellement, raccordez un second écran à Output B (sortie B) - port d'affichage- et à un port USB bleu. Placez le deuxième écran à droite du premier écran.</p> <p>ⓘ <i>Un écran multitouch est requis pour l'interface tactile, le tableau blanc et l'annotation.</i></p>	<h2>2 Finalisez les raccordements et allumez le Brio</h2> <ul style="list-style-type: none">Fixez l'antenne.Raccordez les enceintes à Line Out (Sortie de ligne).Eventuellement, raccordez les sources d'entrée DVI à Input A (Entrée A) et à Input BPour le son, connectez In A pour le périphérique DVI raccordé à Input A et connectez In B pour le périphérique DVI raccordé à Input B. <p>Branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton power.</p>	<h2>3 Activez votre Brio</h2> <p>Allez sur www.updatebrio.com et remplissez le formulaire d'activation. Téléchargez le logiciel actuel sur une clé USB. Connectez la clé USB au Brio. Connectez votre appareil au WAP du Brio (Wifi du Brio) en utilisant les informations affichées sur l'écran d'accueil (sur les sorties du Brio).</p>
<h2>4 Accédez à l'interface d'administration</h2> <p>Ouvrez un navigateur internet et allez sur http://adresse IP du Brio/admin (mot de passe : admin). Sur l'onglet Network (Réseau) du menu System Settings (Paramètres système), cliquez sur le bouton Update from USB on Brio pour mettre votre Brio à jour à partir d'une clé USB.</p> <p>ⓘ Ceci peut prendre quelques minutes ⓘ <i>Si votre commande tactile ne répond pas, cliquez sur le bouton Toggle touch mapping (Activez la fonction tactile) sur l'onglet général du menu Paramètres système : Adresse IP/admin (mot de passe: admin).</i></p>	<h2>5 Sélectionnez l'option de connexion</h2> <p>A l'aide des informations sur l'écran d'accueil, reconnectez-vous sur le WAP du Brio après le redémarrage.</p> <p>Accédez à l'interface d'administration (voir étape 4) pour installer un réseau sans fil sur le Brio. Sur l'onglet Network du menu System Settings, choisissez le réseau sans fil souhaité. Connectez-vous au réseau sans fil à l'aide des informations mises à jour sur l'écran d'accueil. Eventuellement, utilisez le WAP du Brio pour connecter les appareils au Brio.</p>	<h2>6 Connectez les appareils</h2> <p>Pour connecter les appareils personnels au Brio et commencer à partager du contenu, suivez les instructions sur l'écran d'accueil, puis allez à adresse IP du Brio /connect (par exemple, http://192.168.173.1/connect) pour en savoir plus.</p> <p>Chaque système d'exploitation a une méthode spécifique pour connecter un appareil au Brio.</p>

Bienvenue à Brio Team+

Brio Team+ est une solution de présentation et de collaboration qui permet de partager plus facilement jusqu'à cinq présentations. En quelques touches ou tapes sur votre Mac, PC, iPad, ou appareil filaire/sans fil, vous pouvez partager vos fichiers audio, vidéo haute définition, tableaux blancs et d'autres informations.

Meeting Manager Le Meeting Manager (*gestionnaire de conférences*) est l'interface utilisateur du Brio. Il est accessible à partir d'un écran tactile ou sur le Web. Sur un écran tactile, tapez sur **Touch Control** (*paramétrage tactile*).

Touch Control présente trois options : tableau blanc, annotation activée et annotation désactivée.

Effleurez **Touch Control** vers le bas (touchez, descendez et relâchez) pour basculer d'une option à une autre. Pour aller au Meeting Manager, connectez votre appareil doté d'un navigateur au point d'accès sans fil, et entrez l'adresse IP du Brio dans le champ d'adresse de votre navigateur internet.

Source List La liste des sources comporte les options suivantes:

Auto-show	Sélectionnez cette option pour faire apparaître la source automatiquement lorsque la source est connectée au Brio.
Use numbers	Sélectionnez cette option pour afficher les numéros de source dans la zone de présentation.
Duplicate # 1	Sélectionnez cette option pour dupliquer la source N°1 sur les deux sorties.
	Basculez pour afficher/masquer la source.
	Basculez pour activer/désactiver le son des sources.
	Déconnecte la source du Brio et supprime la source de la liste.
	Réorganise les sources dans la présentation en les glissant / déposant dans la liste

Select primary Pour modifier la sortie principale, utilisez les boutons **Select primary**.

Sécurité Protéger le Brio permet d'empêcher les appareils non autorisés de s'y connecter et limite également l'accès au Meeting Manager. Lorsque le Brio est protégé, le mot de passe doit être divulgué aux utilisateurs qui ont besoin de consulter le Meeting Manager ou de partager des sources lors d'une conférence.

Quand une session sécurisée commence ou se termine, toutes les sources (sauf les sources d'entrée DVI) sont déconnectées.

Sur un écran tactile, tapez sur l'icône de sécurité.

Sur le Meeting Manager sur le web, cliquez sur **Security**.

Tableau blanc / Annotation Les fonctions tableau blanc et annotation exigent l'utilisation d'un écran tactile.

Sur un écran tactile, appuyez sur **Touch Control** pour ouvrir le menu. Tapez sur l'icône d'annotation pour passer au tableau blanc.

Sur le Meeting Manager sur le web, cliquez sur le bouton **Start**.

Stylo / Gomme / Mine du stylo – Fine/Moyenne/Epaisseur
/ Mode d'annotation / Charger un croquis

Palette de couleurs – 7 (sur 10)

Défaire / Refaire / Palette de couleurs 3 (sur 10) / Effacer le croquis / Capture d'écran

Connect Sources Dans votre navigateur, sélectionnez **Help -> How to Connect** et suivez les étapes selon votre système d'exploitation.

En savoir plus Ceci est un guide de démarrage rapide. Veuillez consultez le manuel d'utilisation Brio (020-101213) pour en savoir plus.

Support technique Contactez le Support Technique Christie au + 1-519-744-7986.