

L'expérience LifeSize est désormais possible sur votre PC, pour faciliter l'accès à la vidéocommunication pour tous, partout.



Un client de bureau autonome supérieur

LifeSize® Desktop™ apporte l'expérience de la communication vidéo LifeSize aux utilisateurs de PC mobiles. LifeSize Desktop vous permet de participer à des appels vidéo en HD confortablement sur votre ordinateur, où que vous soyez.

Aujourd'hui, plus que jamais, les utilisateurs en déplacement doivent rester connectés. LifeSize Desktop est une extension naturelle de l'infrastructure vidéo HD en place, qui permet aux travailleurs à distance de rester « synchro ».

Une expérience de qualité supérieure :

LifeSize Desktop est un client de bureau qui vous permet de participer à des appels vidéo avec décodage HD à 1 Mbps. LifeSize Desktop assure également les fonctions audio en HD avec suppression d'écho pour une expérience riche et aussi vraie que nature.

Flexibilité unique :

Avec LifeSize Desktop, les utilisateurs bénéficient d'une faible utilisation de l'unité centrale. LifeSize Desktop s'exécute facilement sur votre PC simultanément à d'autres applications. L'expérience utilisateur LifeSize du client est également intuitive, pour une plus grande simplicité d'utilisation. De plus, LifeSize Desktop prend en charge les webcams disponibles dans le commerce pour des déploiements rapides et simples.

Simplicité absolue. Qualité exceptionnelle. La différence LifeSize, c'est l'expérience.

Principales fonctionnalités de LifeSize Desktop

Vidéo et audio HD

Réception claire de 720p30 à 1 Mbps avec transmission audio à fréquence large bande avancée

Format 16:9

Envoyez et recevez des vidéos au format 16:9 pour une adaptation parfaite à vos systèmes de home cinéma en HD

Basé sur des normes

Interopérable avec les terminaux et l'infrastructure SIP

Bande passante asymétrique

Optimise la qualité de l'envoi et de la réception des vidéos

Déploiement simple

L'installation s'effectue en quelques minutes ; aucun serveur central n'est requis

Flexible

Fonctionne avec les webcams USB populaires

Facile à utiliser

Interface utilisateur intuitive et conviviale

Utilisation efficace de l'UC

Participez à des appels vidéo en HD même en ayant plusieurs applications en cours d'exécution

Caractéristiques techniques – LifeSize® Desktop™



Composants du système

Logiciel LifeSize Desktop
Webcam (non fournie)
Microphone/casque (non fournis)

Communications

SIP, RFC 3261, RFC 3264, RFC 5168
128 Kbps – 1,1 Mbps
Bandes passantes transmission-réception asymétriques configurables : 128 Kbps, 192 Kbps, 256 Kbps, 320 Kbps, 384 Kbps, 512 Kbps, 768 Kbps, 1024 Kbps et 1152 Kbps

Spécifications / Résolutions vidéo

Prise en charge de réception 720p30
Prise en charge de transmission 480p30
Prise en charge de rapport 16:9 écran large
Bandes passantes transmission-réception configurables indépendamment
Prise en charge des bandes passantes d'appel suivantes :
128 Kbps
192 Kbps
256 Kbps
320 Kbps
384 Kbps
512 Kbps
768 Kbps
1024 Kbps
1152 Kbps

La résolution effective dépend de la capacité de la configuration du PC, de l'autre côté et subit l'influence de la qualité du canal de communications

Normes vidéo

H.264, H.263+, H.263-2000

Formats vidéo

Rapport 4:3 ou 16:9 sélectionnable pour la vidéo transmise

Fonctions audio

Audio haute définition
Full duplex pour des conversations naturelles
Suppression d'écho pour des appels sans écho
Gain du microphone configurable

Normes audio

AAC-LC, G.722.1c (Polycom® Siren14™), G.722, G.711

Fonctionnalités de mise en réseau intelligente

NAT/Traversée du pare-feu via LifeSize Transit

Annuaire et carnet d'adresses

Carnet d'adresses local et liste de contacts locale
Historique des appels avec prise en charge de la recomposition de numéro
Prise en charge LDAP (H.350.4)
Importation dans le carnet d'adresses à partir d'un fichier CSV
Exportation du carnet d'adresses vers un fichier CSV

Fonctions vidéo

Mise en sourdine de la vidéo
Plein écran
Fenêtre redimensionnable
Incrustation d'image



Périphériques recommandés

Webcams

Logitech : Quickcam® Pro 9000, Quickcam® Pro for Notebook, Quickcam® Orbit

Casques

Plantronics

Haut-parleurs USB

ClearOne CHAT™ 50, 100



Autres fonctions

Historique des appels
Liste de contacts
Clavier
Statistiques d'appel
Profil utilisateur configurable
Modes de réponse configurables
Identifiant de l'appelant
Réponse automatique
Blocage d'appels
Sonneries configurables

Configuration requise minimum pour PC

Systèmes d'exploitation pris en charge :

Windows® Vista 32 et 64 bits
Windows® XP 32 bits avec SP2, SP3

Processeur :

Pentium® 4 : minimum 2 GHz
Pentium® M : minimum 1,8 GHz
Pentium® Core Duo ou Core 2 Duo (toutes vitesses)
Tout autre processeur de 2.0 GHz ou supérieur

Mémoire :

1 Go minimum

Stockage :

100 Mo d'espace disque disponible

Logiciels :

Microsoft® .NET 3.5 SP1
Microsoft® DirectX 9 ou ultérieur

Licence :

Licences par poste disponibles

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. LifeSize® est une marque déposée ou une marque commerciale de LifeSize Communications, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All rights reserved. Juin 2009.



Siège social de l'entreprise : Téléphone : +1 512 347 9300
901 S. Mopac Expressway Fax : +1 512 347 9301
Building 3, Suite 300 Email : info@lifesize.com
Austin, Texas 78746 www.lifesize.com
États-Unis d'Amérique

Europe Moyen-Orient
Afrique :
LifeSize Communications
Numéro vert (Europe)
008000 999 09 799

Asie-Pacifique :
LifeSize Communications
Hong Kong
Téléphone : +852 8239 3695